



## Fuchs-185 passt sich an

### Schaltleisten-Adapter



Fuchs-185-Sicherungslastschaltleisten können mit diesem schiebbaren NH-Schaltleistenadapter einfach in eine Anlage mit Sammelschienen-Abstand 205-210 mm montiert werden (als Einspeisung oder Abgang).

Der hochwertige 3-polige Adapter ist geprüft nach EN 61439-5 in Kombination mit Fuchs-185-Schaltleisten und Sammelschienen 80x8 mm.

Typ	FDA05.SS205-210.185
Artikel-Nr.	001139
H x B x D	530 x 85 x 20 mm
Gewicht total	1.43 kg
Bemessungsstrom	$I_{nc} = 910 \text{ A (RDF=1)}$
Anzugsmoment	35 Nm
Material	Kupfer glanzverzinnt Befestigungsschrauben verzinkt Einbauhilfe Polycarbonat (PC) als Verdrehenschutz



Der nach EN 61439-5 geprüfte 3-teilige NH-Schaltleistenadapter FDA06 ermöglicht den Einbau einer Fuchs-185-Sicherungslastschaltleiste auf ein Sammelschienensystem mit Abstand 207 mm (Ersatz einer NH-Sicherungslastschaltleiste Sefag 1000A).

Typ	FDA06.SS207.185.Sefag1000A
Artikel-Nr.	001225
H x B x D	2 Teile à 80 x 55 x 20 mm + 1 Teil à 60 x 55 x 20 mm
Gewicht total	2.5 kg
Bemessungsstrom	$I_{nc} = 910 \text{ A (RDF=1)}$
Anzugsmoment	35 Nm
Material	Kupfer glanzverzinnt Befestigungsschrauben verzinkt